





# Koble PCKasse mot Weorder

Når man skal koble PCKasse til Weorder den ikke er av typen som auto-utfylles, så er det noen skritt man må igjennom.

### Oppsett Webshop

Webservice Url	<input type="text"/>
Login	<input type="text" value="0"/>
Password	<input type="password"/>
Kunde	<input type="text" value="0"/> 
Fraktvare	<input type="text"/> 
Ekstra vare	<input type="text"/> 
Medarbeider	<input type="text" value="0"/> 

**Kategorier på nettet**

Varegrupper  Webgrupper

**Kundebehandling**

Opprett webshop kunder    Kundegruppe

**Utskrift av plukkliste**      **Levering**


Manuelt  Når ordre hentes       Automatisk fulleivering

**Kredittordre**

Ordermal

**Vedlikeholdsrutiner**

<input type="button" value="Oppdater alle saldoer"/>	<input type="button" value="Varegrupper -&gt; Web-grupper"/>
<input type="button" value="Send alle varer på nytt"/>	<input type="button" value="Send flere kunder til webshop"/>
<input type="button" value="Send logo"/>	<input type="button" value="Opprett bildedatabase"/>
<input type="button" value="Send ekstrabilder på nytt"/>	



1. Webshop Url / Login / Passord  
Disse genereres av din webshop-partner.  
Fyll de inn i sine korresponderende felter.
2. Opprett en webshop-ansatt, en fraktvare med 0 i pris, en ekstravare med 0 i pris og en webshop-kunde. Velg disse i de korresponderende feltene.
3. Trykk på knappene i bunnen: «Send alle varer på nytt» og «Oppdater alle saldoer».  
Dette for å sikre at det er ikke er noe krøll med kontakten med webshop.  
Sjekk i Webshop -> Oppdateringskø er alle kommandoer går igjennom. (Køen skal være tom)
4. Så bør man teste denne linken i en nettleser:  
<http://min.pckasse.no/getOrdersPing.aspx?LicenceNo=XXXX>  
Der XXXX er ditt lisensnummer.

Svaret skal være i dette formatet:

---

OK  
XXXX Serveradresse Servernavn  
Getorders added to Que

---

Får du noe annet så ta kontakt med weorder og eller forhandleren din.

5. Huk på «Automatisk Fullevering».
6. Nå skal alt i teorien fungere.